

Voreingestellte Betriebsarten

Der Bildschirm kann 9 verschiedene Darstellungsmodi speichern, davon sind die folgenden voreingestellt

Horizontalfrequenz	Bildwiederholfrequenz	Bildschirmauflösung
31.469 kHz $\pm$ 0.5 kHz	59.9 Hz $\pm$ 1 Hz	640 $\times$ 480
31.472 kHz $\pm$ 0.5 kHz	70.1 Hz $\pm$ 1 Hz	720 $\times$ 400
46.875 kHz $\pm$ 0.5 kHz	75.0 Hz $\pm$ 1 Hz	800 $\times$ 600
53.674 kHz $\pm$ 0.5 kHz	85.0 Hz $\pm$ 1 Hz	800 $\times$ 600
60.023 kHz $\pm$ 0.5 kHz	75.0 Hz $\pm$ 1 Hz	1024 $\times$ 768
68.677 kHz $\pm$ 0.5 kHz	85.0 Hz $\pm$ 1 Hz	1024 $\times$ 768
79.976 kHz $\pm$ 0.5 kHz	75.0 Hz $\pm$ 1 Hz	1280 $\times$ 1024
91.146 kHz $\pm$ 0.5 kHz	85.0 Hz $\pm$ 1 Hz	1280 $\times$ 1024
93.750 kHz $\pm$ 0.5 kHz	75.0 Hz $\pm$ 1 Hz	1600 $\times$ 1200

Aus ergonomischen Gründen ist eine Bildwiederholfrequenz von mindestens 75 Hz und eine Bildschirmauflösung von maximal 1280 $\times$ 1024 Punkten zu empfehlen.



Für die aufgeführten Betriebsarten sind die Bildlage und Bildgröße werkseitig optimal eingestellt. Je nach eingesetztem Bildschirm-Controller können sich Veränderungen der Bildlage oder Bildgröße ergeben. In diesem Fall können Sie die Einstellungen ändern und speichern (siehe "Bedienen des Bildschirms").

Steckerbelegungstabelle 15poliger Mini-D-Sub-anschluß

Pin Nr.	Belegung
1	Rot Video
2	Grün Video
3	Blau Video
4	Masse
5	Masse
6	Rot Video Masse
7	Grün Video Masse
8	Blau Video Masse
9	N/C
10	Masse
11	Masse
12	SDA
13	H.Sync
14	V. Sync
15	SCL

Der 15polige D-Sub-Stecker des Signalkabels :

